

Die LONGLIFE-Serie umfasst professionelle Hörgeräte, die für den langfristigen Standby-Betrieb entwickelt wurden. Sie sind mit hochwertigen Mikrofonen und eingebauten Batterien ausgestattet.

Es gibt verschiedene Varianten der Serie, die mit dem gleichen Modul ausgestattet sind. Schauen Sie daher bitte auf Ihre Verpackung, um zu sehen, wie lange Ihre Version hält. Die Einstiegsversion ist LongLife 10 mit einer Laufzeit von 10 Tagen.

KURZANLEITUNG ZUR EINRICHTUNG:


WICHTIG

■ Es wurde nicht für den Dauerbetrieb mit 220 V entwickelt.

DIODENBLINKSIGNALLE:

1. Schalten Sie das Gerät ein . 1. Öffnen Sie

vorsichtig den SIM-Kartensteckplatz



2. Legen Sie eine SIM-Karte mit ausgeschaltetem PIN-Code oder eine Speicherkarte ein in das Gerät.

3. Halten Sie die Einschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt (die LEDs leuchten auf)

2. ANRUFFUNKTION 1. Stellen Sie

per SMS die Stammnummer Ihres Mobiltelefons ein 2. (zB. +000#Ihre Telefonnummer#).

3. Wählen Sie die Nummer der Einheit.

4. Das Gerät nimmt den Anruf entgegen und Sie können dann

Umgebung.

5. Um zurückzurufen, senden Sie eine SMS mit der Nummer 333 an die Gerätenummer. Wenn die

Wenn die Lautstärke 60 dB überschreitet, ruft das Gerät die voreingestellte Masternummer an.



Zahleneinstellungen:

Wenn Ihre anfänglichen SMS-Einstellungen nicht funktionieren, versuchen Sie die folgenden Kombinationen

000#+420728 7#

000#00420728 7#

000#728 7#

SMS-BEFEHLE

Einstellen der Masternummer des Gerätes		+#Telefonnummer# Bsp. 000#606053025#
Geräuscherkennung	222	Wenn der Pegel 60 dB überschreitet, zeichnet 10 Minuten Audio auf die Speicherkarte
Rückruf	333	Bei Überschreitung von 60dB ruft es die eingestellte Masternummer an
Alle Funktionen deaktivieren	555	Bricht alle eingestellten Funktionen ab
SMS-Vibration Erkennung	666	Es sendet eine SMS an den Master Nummer bei Vibrationserkennung
Anrufvibrationserkennung	777	Ruft die Masternummer an, wenn Vibration wird erkannt
Senden eines Standorts	999	Sendet den aktuellen Standort per SMS
Passwort zurücksetzen	pwrst	Setzt das gesetzte Passwort zurück
Werksreset	1122	Setzt das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück
IMEI-Prüfung	Imei#	Zeigt die IMEI des Geräts an
Starten Sie das Gerät neu	SYSRST	Startet das Gerät neu
LED ein / aus	LED#ein / LED#aus	Schaltet die Diode ein / Schaltet die Diode aus

PACKUNGSGEHALT

1. Das LongLife-Modul 2.

Batterieladegerät 3.

Kabel 4.

3M-Aufkleber für einfachere Platzierung

NÜTZLICHE INFORMATIONEN

Bei vollständig entladenen Akku beginnt der Ladevorgang 3 Minuten nach Anschluss des Geräts an die Stromversorgung. Wir empfehlen, den Akku vor Inbetriebnahme zu formatieren. Laden Sie das Gerät mindestens 10 Stunden lang und lassen Sie es anschließend entladen. Wiederholen Sie diesen Vorgang dreimal. Nach der vollständigen Formatierung laden Sie das Gerät idealerweise 8 Stunden lang. Bitte beachten Sie, dass die Qualität des Mobilfunksignals am Installationsort die Empfangsqualität stark beeinflusst. Wenn das Gerät nicht aufladbar ist, legen Sie die SIM-Karte erneut ein oder laden Sie das Gerät erneut auf. Wenn die Rückruf-Funktion trotz Aktivierung nicht ordnungsgemäß funktioniert, legen Sie die SIM-Karte erneut ein.

HAFTUNGS-AUSSCHLUSS

Dieses Benutzerhandbuch kann für bestimmte Produkte leicht unterschiedlich sein.

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, prüfen Sie die örtlichen gesetzlichen Bestimmungen.

Weder Lieferant noch Händler übernehmen die Verantwortung für die Verwendung des Geräts entgegen den örtlichen Gesetzen.